## Vitrineskab til modeltog.

Jeg synes at det er synd at modeltog gemmes væk i kasser og ligger nede i en skuffe – hvorfor ikke få dem frem i lyset så man kan glæde sig over de små køretøjer.

Jeg er så heldig at have en bane hvor jeg kan køre med mine tog – men der er bare ikke plads til alt det kørende materiale på én gang.  Derfor byggede jeg et vitrineskab til 'bænkevarmerne' så de kan samle energi til den næste vals...

Vitrinen er bygget simpelt og økonomisk af 12 mm MDF plade med 5 mm acryl skydelåger.

| | |
|---|---|
|  | Vitrinen er bygget med en bagplade på 122 cm i bredden og 110 cm i højden.<br><br>Det kan selvfølgelig varieres efter de aktuelle behov og den plads der er til rådighed.<br><br>De enkelte hylder, der bærer skinnerne, er 6 cm brede og 122 cm lannge. Top og bundhylden er lidt bredere – 8 cm. De er altså 2 cm bredere end de øvrige hylder – dette er for at bære skydelågerne. |
|  | Skydelågerne er fremstillet af 5 mm acryl. De er 65 cm brede og 107 cm høje.<br><br>I hver side er monteret et greb beregnet til køkkenskabe. |

| | |
|---|---|
|  | Pladerne er samlet med 3,0 x 25 mm spånskruer. Husk at bore for med et tyndt bor så pladerne ikke flækker. |
|  | Til at styre acryl lågerne er der i top og bund monteret 2 stk mini installationskanal. De er ca 10 mm bredde – således at det passer med at acryllågen på 5 mm kan køre indeni kanalen.<br><br>Der er selvklæbende tape på bagsiden af kanalen – så den er let at montere. |

Jeg købte ind til skabet hos Silvan – og fik dem til at skære MDF samt acryl pladerne. De kan virkelig skære så det det hele bare passer.

Materialeliste:

- 12 mm MDF plade – 122 x 244 cm – skåret op til
  - 1 stk 110 x 122 cm (bagplade)
  - 10 stk 6 x 122 cm (hylder)
  - 2 stk 8 x 122 cm (top og bund hylde)
  - 2 stk 6 x 110 cm (sider)
- 5 mm acrylplade
  - 2 stk 65 x 107 cm
- 3 x 25 mm spånskruer
- 2 greb til køkkenlåger
- Mini installationskanal, 10 mm, 4 stk a 122 cm.